

OCHRANA  
S MAXIMÁLNÍ  
SPOLEHLIVOSTÍ

# Kouřový hlásič požáru

HmIP-SWSD

Bezdrátový Kouřový hlásič požáru s vestavnou baterií na 10 let provozu, technologií fotoelektrického senzoru a certifikací dle normy ČSN / EN 14604 spolehlivě detekuje plyny a částice kouře v monitorovaném prostoru. V případě poplachu aktivuje akustické varování vestavěnou sirénou o síle 85 dB, vizuální červený LED indikátor signalizace poplachu a současně výkonné bílé LED světlo pro nouzové osvětlení únikové cesty v nočních hodinách nebo pro případ silně zakouřených prostor.



homematic   
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující



## POUŽITÍ

Hlásiče požáru jsou základním prvkem požární ochrany každého objektu. Kouřový hlásič reaguje na přítomnost kouře a v případě poplachu aktivuje vestavěnou sirénu o síle 85 dB, nouzové osvětlení a odešle poplachový signál do Centrálního jednotky (HmIP-HAP). Uživatel tak vzápětí obdrží informaci o poplachové události prostřednictvím push notifikací mobilní aplikace Homematic IP na chytrém telefonu.

## TECHNOLOGIE

Kouřový hlásič požáru využívá moderní fotoelektrické (optické) technologie snímání a je nezávisle testován jako vyhovující všem evropským standardům. Samozřejmostí je jak certifikát CE, tak schválení dle ČSN, EN 14604:2006 a CPD. Určen pro montáže do novostaveb dle vyhlášky 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb (ve změně č. 268/2011 Sb.).

## NAPÁJENÍ

Dvě napevno integrované (neměnitelné) lithiové baterie umožňují napájení hlásiče s takřka bezúdržbovým provozem až na dobu 10 let.

## TESTOVÁNÍ

Hlásič je vybaven velkým multifunkčním tlačítkem, které primárně slouží k pravidelnému testování provozuschopnosti hlásiče a systémových funkcí, současně ho však lze také využít k utišení akustické signalizace nežádoucího poplachu.

## FUNKCE:

- Fotoelektrická detekce
- Funkce repeateru detektoru propojí až 40 zařízení
- Nouzové LED osvětlení při spuštění poplachu pro osvětlení únikových východů
- Funkce sirény i pro bezpečnostní použití
- Vysoká bezpečnost díky komplexnímu šifrování AES
- Certifikováno podle normy EN14604 a směrnice vřdb 14-01 v testovacím centru KRIWAN
- Test tlačítko pro ověření funkčnosti a vypnutí poplachu
- Monitorování stavu baterie
- Ovládání a nastavení přes aplikaci Homematic IP
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Podpora Google Home a Home Connect Plus

## INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	142685A0
EAN kód	4047976426850
Zkrácený název	<a href="#">HMIP-SWSD</a>
Počet kusů v balení	32
Rozměry balení	184 x 140 x 73 mm
Hmotnost včetně obalu	310.6 g

## OBSAH BALENÍ

- 1x [Bezdrátový Kouřový hlásič požáru \(HmIP-SWSD\)](#)
- 1x stropní držák
- Montážní materiál
- Návod k použití



Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU2/CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí zdroj:	2x 3V lithiové baterie (vložené natrvalo)
Životnost baterií	10 let (obvykle)
Stupeň krytí:	IP20
Provozní teplota:	5 až 30 °C
Druh detekce poplachu:	fotoelektrická
Výstup poplachu:	piezo signální zařízení (> 85dB ve vzdálenosti 3m), stavové LED, bezdrátový
Signalizace:	dvoustavové LED
Certifikační značení:	CE, Q label
Rozměry (P x V):	110 x 45 mm
Hmotnost:	148g (včetně baterií)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	200 m
Změna technických údajů vyhrazena	